

?????????? ???????????????

?????????????? ?? Brother

????????????? ????????????

Выберите русский язык на панели МФУ: нажмите значок с инструментами в правом верхнем углу, далее "All Settings" → "Initial Setup" → "Local Language" → "русский".

Зайдите в панель управления МФУ через браузер по IP-адресу и авторизуйтесь. Пароль по умолчанию — `initpass`. На некоторых устройствах пароль написан на наклейке на задней крышке рядом с портом Ethernet.

Переключите интерфейс на русский язык через меню "Web language" на первом экране.

Чтобы установить приложение, пароль необходимо сменить (требование производителя). Перейдите в "Администратор" → "Пароль для входа" и измените пароль.

Проверьте наличие в меню раздела "Решения". По документации, у некоторых моделей этого раздела нет по умолчанию — чтобы он появился, необходимо активировать платформу (см. документацию `November2019_BSI_Setup_Guide.pdf`, раздел "Enabling BSI").

Зайдите в раздел "Решения", выберите "Вкл." и сохраните. Откроется форма с настройками — заполните её согласно таблице ниже.

Параметр	Значение
Решения	Вкл.
Название кнопки решений	
1-я строка	Принтум
2-я строка	Управление
Портал входа	Вкл.
Сообщение портала входа	Приложите карту или нажмите ОК
Отображаемый экран после входа в систему	Меню решений
Удаленный запуск	Выкл.
Поддержка считывания USB-карт	Вкл.

Параметр	Значение
Встроенный NFC-ридер	Вкл.
NFC-ридер, поддерживаемые типы	Все
Формат данных NFC	
Система счисления	Шестнадцатиричная
Порядок байтов	Обратный

???????????????? ???? ??????????????

Зайдите в "Ввод применения решений". Заполните следующие разделы:

- **Вход в систему. URL:** `https://<ip>:8080/brother/login/<token>`
- **Выход из системы. URL:** `https://<ip>:8080/brother/logout/<token>`

где:

- `ip` — IP-адрес или хостнейм, где установлен ПринтМенеджер;
- `token` — токен встроенного приложения из Личного Кабинета, раздел "Управление" → "Устройства" для соответствующего МФУ.

Достаточно заполнить только поле URL — все остальные поля оставьте пустыми.

Зайдите в "Сеть" → "Безопасность" → "Сертификата ЦС", нажмите "Импорт сертификата ЦС". Загрузите `printum_ca.crt`, который находится на сервере ПринтМенеджера в папке `/home/printum/certs/ca`. После добавления сертификата перезагрузите устройство вручную — иначе будет появляться ошибка связи.

???????????????? ???? ??????????????????

?????????????????

К аппаратам Brother можно подключить картридеры Elatec, YSoft и аналогичные. Для этого зайдите в раздел "Решения", включите опцию "Поддержка считывания USB-карт" и сохраните.

Встроенный NFC-ридер можно оставить включённым. Если в USB-порт подключён альтернативный картридер, встроенный NFC-ридер работать не будет.

Зайдите в "Внешний картридер" → "Регистрация картридера" и пропишите данные для альтернативного картридера: `idVendor` и `idProduct`.

