



Вендор	Платформа	Минимальная версия	Способ установки	Примечания
Xerox	EIP	2.5	По кнопке из Личного кабинета	Аутентификация работает на аппаратах с EIP 1.0 и выше. Аппарат должен поддерживать подключение USB-ридера.
Kyocera	HyPAS	2.1.3	Установка с флешки	На устройствах с более старой версией платформы может быть доступна только часть функционала. Для работы со считывателями карт требуется Kyocera Card Authentication Kit.
Ricoh	SmartSDK	2.5	Загрузка файла на МФУ	Работает с панелями управления Smart Operation Panel (SOP) G 2/2.5.
Lexmark	LeSF	4	Загрузка файла на МФУ	—
Fplus	LeSF	4	Загрузка файла на МФУ	Платформа идентична Lexmark.
Sharp	OSA	3.5	По кнопке из Личного кабинета	Требуется покупка дополнительных модулей: APPLICATION COMMUNICATION MODULE (MX-AMX2) и EXTERNAL ACCOUNT MODULE (MX-AMX3).
Pantum	PEDK	—	Загрузка файла на МФУ	—
Konica Minolta	OpenAPI / IWS	—	По кнопке из Личного кабинета	Требуется уточнение минимальной версии.
Brother	BSI	—	Загрузка файла на МФУ	Требуется уточнение минимальной версии.

Вендор	Платформа	Минимальная версия	Способ установки	Примечания
Epson	Open Platform	—	Загрузка файла на МФУ	Требуется уточнение минимальной версии.
Avision	—	—	Загрузка файла на МФУ	Требуется уточнение платформы и версии.
Sindoh	Konica Minolta (прошивка)	—	TODO: уточнить	Для установки приложения на МФУ Sindoh необходимо сначала установить прошивку Konica Minolta.
Гравитон	—	—	Загрузка файла на МФУ	Требуется уточнение.

?????? ?? ??????????

## HP

Для корректной работы встроенного приложения устройство должно поддерживать все сервисы платформы HP OXPd.

На устройствах Pro требуется OXPd версии 1.7. Более поздние версии OXPd не поддерживаются. Службы OXPd Pro (OPS) необходимы для включения решений OXPd на устройствах OfficeJet Pro. Перед настройкой решений на этих устройствах необходимо установить и запустить сервер OPS.

## Xerox

Для корректной работы устройство должно поддерживать платформу Xerox EIP 2.5 и выше. Аутентификация может работать на аппаратах с EIP 1.0 и выше.

Аппарат также должен поддерживать подключение USB-ридера. Некоторые старые аппараты, поддерживающие EIP, не позволяют подключить ридер — для авторизации по картам в этом случае нужно использовать специальное оборудование.

В некоторых случаях на устройства, не указанные в таблице совместимости, может быть установлена обновлённая прошивка с поддержкой нужной версии платформы. Уточняйте версию платформы у поставщика оборудования или у специалистов технической

поддержки.

## Kyocera

Для корректной работы на МФУ или МФУ должна быть платформа HyPAS 2.1.3 или выше. На устройствах с более старой версией платформы может быть доступна только часть функционала, требуется дополнительное тестирование.

Для работы МФУ и встроенного приложения со считывателями карт авторизации для всего модельного ряда Kyocera требуется приобретение Kyocera Card Authentication Kit.

## Ricoh

Приложение работает на платформах SmartSDK версии 2.5 и выше с панелями управления Smart Operation Panel (SOP) G 2/2.5.

## Lexmark

Для корректной работы устройство должно поддерживать платформу LeSF 4 и выше.

## Fplus

Для корректной работы устройство должно поддерживать платформу LeSF 4 и выше.

## Sharp

Для корректной работы устройство должно поддерживать платформу OSA 3.5 и выше.

Необходима покупка дополнительных модулей:

- **APPLICATION COMMUNICATION MODULE (MX-AMX2)** — комплект для обработки функций сканирования и печати.
- **EXTERNAL ACCOUNT MODULE (MX-AMX3)** — комплект для управления информацией аутентификации.

## Pantum

Для корректной работы устройство должно поддерживать платформу PEDK.

## Sindoh

Для установки приложения Printum на МФУ Sindoh необходимо сначала установить прошивку Konica Minolta.

# Brother, Epson, Konica Minolta, Avision, ?????????

Минимальные требования к версии платформы уточняются. Обратитесь в техническую поддержку Printum.

---

Revision #5

Created 2026-05-13 11:19:11 UTC by DD

Updated 2026-06-14 19:02:11 UTC by DD