

???? ?????????????? ?????????????? ??

SNMP v3

???????

Настроить опрос устройств по SNMP v3 — для всей локации или для конкретного устройства.

???????????????

- На МФУ включена приватность SNMPv3 (Security Level: auth-password/priv-password).
Пароли идентификации и шифрования должны быть одинаковыми.
- Есть доступ к настройкам локации и/или параметрам устройства.

?????

???? ?????????????????? ????????????????

1. Откройте **Управление** → **Устройства** → вкладка **«Все»**.
2. Раскройте нужное устройство, нажав иконку **«Развернуть»**.
3. Перейдите на вкладку **«Настройки»** → раздел **«Настройки SNMP v3»**.
4. Заполните поля: **Имя пользователя**, **Пароль аутентификации**, **Пароль шифрования**.
5. Нажмите **«Сохранить»**.

???? ?????? ?????????????? ????????????

1. Перейдите в **панель администратора Мониторинга**.
2. Откройте раздел **«Параметры сканирования сети»**.
3. Нажмите **«Добавить параметры сканирования сети»**.
4. Заполните поля **«Логин SNMP v3»** и **«Пароль SNMP v3»**.
5. Если на МФУ задано Контекстное имя — укажите его в поле **«Контекстное имя»**.
Для нескольких разных значений перечислите через запятую.
6. Сохраните настройки.

