

???????????? ???? ??????  
????????????

image17.png

Раздел **Настройки** → **Общие** → **Организации** позволяет добавлять и редактировать существующие организации.

???????????? ? ???

Для добавления организации нажмите кнопку **«Добавить организацию»**. В открывшемся модальном окне заполните поля:

1. **Название** — здесь необходимо написать наименование вашей компании, но также подойдет любое удобное название.
2. **Локации** — укажите локации принадлежащие создаваемой организации.
3. **Учитывать остатки в дочерних локациях** — при включении количество деталей на странице «Склад» будет учитываться не только по количеству деталей, находящихся на складе в выбранной локациях, но и кол-во деталей в дочерних локациях
4. **Автоматическое списание со склада** — при включении, когда система будет фиксировать замену, она изменит на 1 количество деталей в локациях, где установлено устройство.
5. **Идентификатор** — выдаётся при покупке и входит в комплект поставки (используется для привязки лицензии к организации).
6. **Лицензионный ключ** — выдается при покупке и входит в комплект поставки. Введите ключ в ЛК2 для активации лицензии.

Для редактирования организации нажмите иконку редактирования рядом с карточкой организации. В открывшемся окне будут доступны все поля, которые были при создании организации. Для указания лицензионного ключа можно также воспользоваться кнопкой **«Указать лицензионный ключ»**

???????????? ?????????? ?????????????????

По нажатию кнопки **«Токен активации»** можно получить токен активации для отправки его в техническую поддержку для активации полноценной лицензии.

Для получения полноценной лицензии сгенерируйте токен: нажмите кнопку «**Токен активации**» --- система отобразит уникальное значение. Отправьте этот токен в техническую поддержку. После проверки вам будет выдан лицензионный ключ, который необходимо указать в соответствующем поле, как описано в разделе [\[Активация или продление лицензии\]](#).

????????? ???? ????????????? ???????????

Для активации или продления лицензии перейдите в раздел **Настройки** → **Общие** → **Организации**. В карточке организации нажмите на кнопку «Указать лицензионный ключ».

[image38.png](#)

Введите лицензионный ключ и нажмите «**Сохранить**».

[image16.png](#)

В списке лицензий отобразится доступное количество с разбивкой по типам и срок действия.

????????? ??????????? ???????????

Раздел **Настройки** → **Общие** → **События** позволяет задать пороговые значения, при достижении которых система фиксирует соответствующие события и обновляет статусы устройств.

[image11.png](#)

#### Доступные параметры:

- **1-е пороговое значение, %** — при достижении указанного процента оставшегося ресурса детали фиксируется событие: «Достигнуто 1-е пороговое значение».
- **2-е пороговое значение, %** — при достижении указанного процента оставшегося ресурса детали фиксируется событие: «Достигнуто 2-е пороговое значение».
- **Допустимый уровень при замене картриджа, %** — если при замене картриджа оставшийся ресурс предыдущего картриджа **выше** заданного уровня, фиксируется событие: «Преждевременная замена».
- **Максимальное время недоступности принтера, ч** — по истечении заданного времени без ответов от устройства его статус автоматически меняется на «Не в сети».